RARTU2-I.150HE-18

CFM	Static Pressure in Inches W.G.								
	0.000	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP	RPM/BHP
1000		907 / 0.17	1179 / 0.34	1403 / 0.54	1597 / 0.75	1770 / 0.98	1927 / 1.22	2070 / 1.47	2203 / 1.72
1250		992 / 0.22	1236 / 0.42	1448 / 0.64	1636 / 0.88	1804 / 1.13	1959 / 1.40	2101 / 1.67	2236 / 1.97
1500		1093 / 0.29	1310 / 0.51	1508 / 0.76	1685 / 1.02	1850 / 1.31	2000 / 1.60	2140 / 1.90	2269 / 2.21
1750	1009 / 0.19	1205 / 0.39	1397 / 0.63	1577 / 0.89	1745 / 1.18	1900 / 1.49	2047 / 1.81	2182 / 2.13	2309 / 2.47
2000	1152 / 0.28	1325 / 0.50	1496 / 0.76	1658 / 1.05	1815 / 1.36	1961 / 1.69	2101 / 2.03	2232 / 2.39	2358 / 2.76
2250	1296 / 0.40	1451 / 0.64	1603 / 0.92	1751 / 1.23	1896 / 1.56	2033 / 1.91	2166 / 2.28	2291 / 2.66	2412 / 3.05
2500	1440 / 0.55	1579 / 0.81	1717 / 1.11	1852 / 1.44	1984 / 1.79	2113 / 2.17	2238 / 2.56	2358 / 2.96	2473 / 3.38
2750	1584 / 0.73	1711 / 1.02	1836 / 1.34	1960 / 1.69	2083 / 2.06	2202 / 2.45	2319 / 2.86	2434 / 3.29	2544 / 3.74
3000	1728 / 0.95	1844 / 1.26	1960 / 1.60	2075 / 1.97	2187 / 2.36	2299 / 2.78	2408 / 3.21	2515 / 3.65	2620 / 4.12

Max Sizeable RPM = 2700 RPM. Table shown extended beyond this point for reference only.

Motor 162778/A01-ECM-50-240-18 has an rpm range of 900 to 2700.

Motor 162778/A01-ECM-60-240-18 has an rpm range of 900 to 2700.

Motor 162779/A01-ECM-50-480-18 has an rpm range of 900 to 2700.

Motor 162779/A01-ECM-60-480-18 has an rpm range of 900 to 2700.